



Auch in schwarzer Gehäuseausführung erhältlich: KRF-X9060D

### ▼ Tonformate

#### Digital Surround:

THX Surround EX (7.1.)  
Dolby Digital, Dolby Digital (EX)  
DTS-ES (Discrete, Matrix)

#### Analog Surround:

Dolby Pro Logic II (PL-II)  
Circle Surround II (CS-II)  
DTS-Neo6



### ▼ Leistungsangaben

#### Surroundbetrieb

6 x 100 Watt mit umschaltbarer 6. Endstufe auf Surround-Back oder Subwoofer  
Linear TRAIT Transistortechnik

#### Stereobetrieb:

2 x 100 Watt

### ▼ Ausstattungsmerkmale

#### THX-Select

#### Tuner:

RDS-Tuner mit 40 UKW/MW Festsenderspeichern,  
Radiotext, PTY-Funktion, Auto-Memory

#### DSP:

32-Bit "Melody 32"-DSP incl. 5 Modi: Arena,  
Theater 1, Stadium 1, Jazz Club, Disco

#### Fernbedienung:

Lernfähige LCD-Fernbedienung mit Joystick

#### Schraubanschlüsse für alle Kanäle

#### Energiesparender „Stand-By“-Trafo (< 1 W)

#### „Stand By“- und „Main Power“-Schalter

#### Metallfrontplatte

#### 2 geschaltete Netzausgangsbuchsen

#### Active EQ, Speaker EQ,

#### Subwoofer Remix-Funktion

### ▼ Anschlüsse

#### Eingänge:

##### Analog-Audio:

Tape/MD, CD/DVD, Phono, Video1, Video2, Video3,  
6-Kanal-Eingang (DVD-Audio ready), Front A/V

##### Video:

Video1, Video2, Video3, Front-AV, DVD (FBAS+ S-Video)  
2 x YUV-Komponenteneingang

##### Digital:

2 x opt., 2 x koax. (24 bit, 96 kHz)

#### Ausgänge:

Analog-Audio: Tape/MD, Monitor, Video1

##### Video:

Video1 (FBAS+S-Video)

Monitor (FBAS+S-Video + YUV-Komponentenausgang)

Vorverstärkerausgänge: Für alle Kanäle

Digital: 1 x opt.

**UVP: 729,- € (in Deutschland)**

**Lieferbar ab Juli 2002**