

KR-V 8020

Audio/Video-Receiver mit IR-Fernbedienung



Markteinführung: Juni 1990

Unverbindliche Preisempfehlung: ca. 1498,- DM

Ausstattung

- Quarz-PLL-Synthesizer (FM/AM)
- Festsenderspeicher für 30 Stationen (20 x FM / 10 x AM)
- Vorprogrammierbare Stationsnamen
- Direkte Frequenzeingabe über Zehnertastatur
- Festsendereinspieldurchgang
- 8 Programmquelleneingänge (Tuner, Phono, Tape 1, Tape 2, Video 1, Video 2, CD)
- Videoüberspiel- und Nachvertonungsmöglichkeit
- Dolby-Surround-System (3 Wahlmöglichkeiten)
- Stufenlos einstellbare Zeitverzögerung (Delay Time)
- CD-Direkt-Schalter
- Motorbetriebener Lautstärkeregler mit großem Drehknopf
- 7-Band-Graphic-Equalizer
- Zwei System-Einstellregister
- Übersichtliches Fluoreszenz-Display
- Anschlußmöglichkeit von zwei Lautsprecherpaaren (A & B)
- Systemübergreifende Fernbedienung mit Steuersignalausgang

- Audio/Video-Receiver der neuen Generation in der Spitzenklasse, exzellenter Bedienkomfort kombiniert mit hohem technologischen Standard, ausgezeichnete Klangqualität, großer Leistungsumfang
 - Dolby-Surround-System mit drei Wahlmöglichkeiten und stufenlos einstellbarer Zeitverzögerung:
 - Dolby-Surround (nur mit codierter Software verwendbar) zur Wiedergabe des speziellen „Kinoeffektes“
 - Theater-Raumklang (nur mit codierter Software verwendbar) mit Zeitverzögerungseffekt zur Nachahmung größerer Räumlichkeiten
 - Hall-Raumklang, Betriebsart mit Nachhalleffekt für uncodierte Programmquellen (festeinprogrammierter Zeitverzögerungswert)
 - Optimale Klangeinstellung durch siebenbandigen Equalizer und abrufbare Frequenzgangkurven
 - Hochwertiges UKW-Empfangsteil – gute Kabel-Eignung
 - Reichhaltige Ausstattung, vielfältige Anschlußmöglichkeiten
 - Systemspeicher M1/M2 für Funktionseinstellung häufig benutzter Programmabläufe
 - Wiedergabe eines Audioprogramms bei gleichzeitiger Videoüberspielung
 - Übersichtlich gestaltetes Multifunktionsdisplay
 - Sehr ansprechendes Design
 - Empfohlene Komponenten:
 - Plattenspieler KD-4020
 - KD-5010 (nicht fernbedienbar)
 - Cassettendeck KX-3010, KX-3510, KX-W 8020,
 - KX-4520, KX-5010, KX-9010 (Funktion eingeschränkt)
 - CD-Spieler DP-4020, DP-5020, DP-6020, DP-7020, DP-M 5520
 - Empfohlene Lautsprecherbox: LS-770 G
- Nachfolgemodell des KR-V 8010

Daten

● UKW-Eingangsempfindlichkeit (DIN)	Mono S/N 26 dB, 40 kHz Hub	1,1 μ V
	Stereo S/N 46 dB, 46 kHz Hub	40 μ V
● Gesamtklirrfaktor (DIN)	Mono 1 kHz, 40 kHz Hub	80 dB
	Stereo 1 kHz, 46 kHz Hub	74 dB
● Stereokanaltrennung (DIN, 1 mV) 1 kHz		40 dB
Verstärkerteil		
● Sinusausgangsleistung an 4 Ohm (DIN)	Front	2 x 100 W
	Rear (Surround)	2 x 20 W (FTC)
● Gesamtklirrfaktor (bei Nennleistung an 8 Ohm)		0,003%
● Frequenzgang	CD, Video, Tape	10 Hz – 100 kHz + 0 dB / – 3 dB
● Gehäuse-Abmessungen (B x H x T) in mm		440 x 162 x 420
● Gewicht in kg		12,5
● Fernbedienung		RC-8020E